

## Cuidado

**Antes de atualizar esteja seguro da ação, pois se houver um erro o roteador não funcionará mais, e o mesmo não terá garantia pelo fato de estar em pleno funcionamento antes do processo, caso tenha dificuldade nos envie para que possamos estar fazendo a atualização.**

1º - Conectar o cabo de rede em uma das portas LAN do Roteador 3 G e na placa de rede de seu computador.

2º - Acessa via Browser ( internet Explorer) IP 192.168.2.1 , colocar o login - admin e a senha admin.

3º - Acessar Modo Avançado.

The screenshot shows the COMTAC router's web interface in 'Modo Avançado' (Advanced Mode). The interface features a navigation menu with 'Início', 'Assistente', and 'Configuração Rápida'. Below the menu, there are four status panels: 'Conexão Internet' (Verificando tipo de Conexão), 'Rede Local' (Não encontrou clientes DHCP), 'Armazenagem' (Sem periférico de armazenagem encontrado), and 'Impressora' (Impressora não encontrada).

4º -Clicar em Sistema / Firmware

5º - Clicar em procurar ,selecionar o arquivo de imagem na pasta de firmware e clique em Abrir.

6º - Clicar em Atualização do Firmware.

The screenshot shows the COMTAC router's web interface in 'Modo Básico' (Basic Mode). The navigation menu includes 'Rede', 'Sem Fio', 'Aplicações', and 'Sistema'. Below the menu, there are five tabs: 'Informações', 'Configuração', 'Firmware', 'Reinicializar', and 'Senha'. The 'Firmware' tab is selected, displaying the 'Sistema->Firmware' section. This section includes 'Informação do Firmware' (Versão do Firmware Atual: 201.129.1-003, Data do Firmware Atual: Feb 3 2010) and 'Atualização do Firmware' (with a search box and a 'Procurar...' button).

## Cuidado

**Aguarde o processo de atualização que levará 15 minutos para ser completado, nesse processo não acessar paginas de internet e não mexa em nada no Roteador e no seu computador, pois se houver um erro na atualização o Roteador não funcionará mais.**

Após o término da atualização ir em Sistema / Reinicializar e clicar em Reinicializar o roteador.Aguarde ate o fim do processo.